

W&T

www.wut.de

Interface Konverter USB - RS232 / RS422 / RS485, 1 KV

- wandelt USB in RS232 / 422 / 485
- integrierter Überspannungsschutz für den seriellen Port
- unterstützt USB 2.0 Full Speed Device
- Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
- Baudrate: 300 - 115.200 Baud
- Datenformat: 7 / 8 Datenbit, 1 / 2 Stopbit, No / Even / Odd / Mark / Space Parity
- Signalleitung RS232: Rx/D, T/D, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- RS422:R/D, A/D, T/D A/D, CTS A/B, DTR A/B (RTS A/B)
- RS485: R/D A/B, T/C, A/B
- mindestens 1 KV Isolation
- Stromversorgung über optional mitgeliefertes Netzteil oder USB Port
- Stromaufnahme: ca. 200 mA bei 12 Volt
- 2 LED's für Power und Data
- Kunststoffgehäuse in blau mit Klammer zur Montage an einer Hutschiene
- **Betriebssysteme:** WIN 98 / 2000 / ME / XP / 2003 / Vista und Mac OS X
- **Anschlüsse:** 1 x 9 Pol Sub-D Kupplung zum Anschluss eines seriellen Gerätes, 1 x USB-B Kupplung zum Anschluss an den PC oder an das Notebook
- Maße: (B)22 x (T)105 x (H)75 mm
- Lieferumfang: USB Interface, 1 x USB-A Stecker - USB-B Stecker Kabel mit Ferrit 2 m Länge



Interface Konverter USB - RS232/RS422/RS485

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Interface Konverter USB RS232 / RS422 / RS485, 1 KV	USB - RS232	1	blau	38211	11130219